



WiFi Tellur Smart Priručnik za uređaje

Radi sa **Alexa** ili **Google Home**

Pojednostavljeni koraci za instaliranje aplikacije na pametni uređaj i uparivanje s Amazon Alexa koristeći Tellur Smart App u App Store-u/Android Marketu i izborniku Alexa Home skills



INTO YOUR FUTURE

Preuzmite Tellur Smart aplikaciju za iOS ili Android operativni sustav. Skenirajte QR kod za preuzimanje Tellur Smart aplikacije.




Nakon preuzimanja aplikacija će zatražiti da registrirate svoj uređaj. Unesite svoj telefonski broj ili e-poštu i odaberite zemlju u kojoj živite.

Ako je odabran telefonski broj, dobit ćete poruku s registracijskim kodom. Ako odaberete e-poštu, stvoriti ćete lozinku.



Unesite registracijski kod koji ste dobili putem poruke ako je korištena telefonska metoda ili stvorite lozinku ako odaberete metodu e-pošte.

A screenshot of the "Register" screen in the Tellur Smart app. At the top left is a back arrow. The title "Register" is centered. Below it are two input fields: "Country" with a right-pointing chevron and "E-mail address" with a right-pointing chevron and a small 'x' icon. A blue "Continue" button is centered below the fields. At the bottom, there is a checkbox and the text "I agree with Service Agreement and Privacy Policy".

Dodavanje novog uređaja




- Uključite napajanje uređaja i provjerite da li svijetlo brzo treperi.
- Otvorite aplikaciju i kliknite "+" za dodavanje odgovarajućeg uređaja.
- Odaberite Wifi mrežu i unesite lozinku.
- Nakon povezivanja aplikacija će zatražiti vezu.
- Tada možete preimenovati uređaj ili samo kliknuti "gotovo".





- Nakon što se aplikacija instalirala i dodali ste svoj pametni uređaj, moći ćete ga kontrolirati.

Sljedeći je korak sinkronizacija s Alexa ili Echo:

1. Idite na početni izbornik u aplikaciji Alexa
2. Odaberite "Skills" u početnom izborniku Amazon Alexa



3. Upišite Tellur Smart u prozor za pretraživanje



4. Kliknite na aplikaciju Tellur Smarti pritisnite "Omogući" za aktivaciju.
5. Zatim morate unijeti svoj račun i lozinku koje ste registrirali u Tellur Smartu. Tada ćete uspostaviti Alexa Link.
6. Sada možete kontrolirati bilo koji uređaj koji je dodan u pametnu aplikaciju Tellur. Imajte na umu da ako preimenujete uređaj koji ste dodali, to mora biti jednostavno ime koje Alexa može prepoznati.
7. Kontrolirajte pametne uređaje putem Alexa
Sada preko Alexa možete upravljati svojim pametnim uređajima. Uzmite kao primjer svjetlost spavaće sobe, podržane glasovne naredbe su:
"Alexa, turn off bedroom light"
"Alexa, turn on bedroom light"
"Alexa, dim bedroom light"
"Alexa, set bedroom light to red"

Zašto ne mogu dodati uređaj?

1. Provjerite da li je uređaj uključen
2. Provjerite da li je mobilni uređaj povezan putem WiFi-a
3. Provjerite da li je uređaj spreman za konfiguriranje.

Da biste uređaj pripremili prije konfiguracije, obično možete ručno pritisnuti uređaj kako biste ga pripremili.

4. Svaki put kada dodajete uređaj, resetirajte WiFi kako bi uređaji bili spremni za konfiguriranje i provjerite da usmjerivač ispravno radi. Provjerite usmjerivače ili srodne: Ako je usmjerivač dvopojasni usmjerivač, odaberite mrežu 2.4GHz i dodajte uređaj. Također morate omogućiti funkciju emitiranja usmjerivača. Postavljanje bežičnog usmjerivača: Postavite način šifriranja kao WPA2-PSK i vrstu autorizacije kao AES ili postavite oboje kao auto.

Bežični način rada ne može biti samo 11n.

Ne upotrebljavajte kineski jezik za imenovanje usmjerivača WiFi. Da bi ostao jaki WiFi signal, držite uređaj i usmjerivač na određenoj udaljenosti. Provjerite jesu li povezani uređaji postigli maksimalni broj veza rutera. Ako je to slučaj, pokušajte isključiti WiFi vezu nekih uređaja. Omogućena je bežična funkcija filtriranja MAC-a usmjerivača.

5. Uklonite uređaj s popisa filtera i provjerite da li usmjerivač zabranjuje povezivanje uređaja. Provjerite da li je lozinka unesena u aplikaciju ispravna prilikom dodavanja novog uređaja.

Načini povezivanja EZ i AP:

Pametni uređaji mogu se povezati pomoću dva načina rada: EZ i AP.

EZ predstavlja najlakši način povezivanja i omogućavanja pametnog uređaja. Morate imati uređaj, aktivnu bežičnu mrežu putem lozinke za prijavu i Tellur Smart APP instaliran na pametnom telefonu/tabletu.

AP način rada može se koristiti za konfiguriranje i omogućavanje pametnog uređaja prvo uz pametni telefon/tablet i kasnije na WiFi mreži.

Kako resetirati uređaj?

1. Dugi pritisak tipke za resetiranje 5 sekundi dok indikatorska lampica ne svijetli, što predstavlja uspješno resetiranje; Indikatorska lampica brzo svijetli (2 puta u sekundi), što predstavlja način brzog povezivanja; Indikator polako treperi (jedno vrijeme u 3 sekunde), predstavljajući AP način rada; U režimu EZ dugo pritisnite tipku za resetiranje 5 sekundi dok indikatorska lampica polako ne svijetli, što predstavlja prelazak u AP način rada i obrnuto.
2. Ponovno postavite pametno svjetlo° Isključite prvo svjetlo. Prebacite svjetlo koracima: Uključite-isključite-uključite-isključite-uključite (vremenski interval ne može biti veći od 10 sekundi), sporo treptanje svjetla predstavlja uspješno resetiranje; ako nema svjetlosnog signala, ponovite gornje korake;
Brzo treptanje svjetla(4 puta u sekundi) predstavlja EZ način rada; Sporo treptanje svjetla(2 puta u 3 sekunde) predstavlja način rada AP; U režimu EZ isključite svjetla, a zatim svjetlo prebacite pomoću koraka: Uključite - isključite - isključite - uključite (vremenski interval ne može biti veći od 10 sekundi). Svjetlo počinje polako treptati, što predstavlja da je prešao u način rada AP i obrnuto.

Dodavanje uređaja u EZ načinu spajanja

1. Provjerite da li indikator svijetli ili brzo treperi
2. Mobilni uređaj se povezao na WiFi usmjerivač i povezan je sa internetom
3. Kliknite "Dodaj uređaj" u aplikaciju i unesite ispravnu WiFi lozinku. Dodirnite za pretraživanje uređaja
4. Na popisu uređaja odaberite i dodajte uređaj.

Dodavanje uređaja u AP načinu spajanja

1. Provjerite da li indikator lampica brzo ili sporo svijetli
2. Kliknite "Dodaj uređaj" u aplikaciji, a zatim "AP način rada" u gornjem desnom kutu. Povežite se s hotspot točkom, a zatim na Wifi.
3. Kliknite "Dalje" da biste dodali uređaj.

Mogu li upravljati uređajem s 2G/3G/4G mrežom?

Kada prvi put dodajete uređaj, potrebno je da se uređaj i telefon moraju nalaziti u istom WiFi okruženju. Nakon uspješnog dodavanja uređaja možete daljinski upravljati uređajem s mrežom 2G/ 3G /4G (i 5G ukoliko se radi o pametnom prekidaču sa 1 ili 2 ulaza)

Kako mogu svoj uređaj dijeliti s obitelji?

Otvorite aplikaciju, idite na "Profile"> "Dijeljenje uređaja"> "Dijeljenje je poslano", dodirnite "Dodaj dijeljenje", a zatim možete dijeliti uređaj s dodanim članovima obitelji.

Kako mogu upravljati uređajima koje dijele drugi?

Otvorite aplikaciju, idite na "Profile"> "Dijeljenje uređaja"> "Primljeno je snimanje", a zatim možete pronaći uređaje koje dijele drugi korisnici. Također omogućuje dodavanje primjedbi korisnicima ili brisanje određenih korekcija dugim pritiskom ili prelaskom prstom ulijevo.

Kratki vodič za korištenje Google Home za kontrolu pametnih uređaja

Prije upotrebe Google Home za kontrolu uređaja, provjerite da ispunjavate sljedeće uvjete:

Imate Google Home uređaj ili Android uređaj s Google Assistantom.

Imate najnoviju verziju aplikacije Google Home.

Imate najnoviju verziju aplikacije Google (Android samo).

Jezik prikaza uređaja postavljen je na engleski američki.


Imate aplikaciju Tellur Smart i povezani račun.

Dodajte uređaje u Tellur Smart App (pogledajte naputak u aplikaciji).


Ovaj dio možete preskočiti ako ste ga već dodali uređaje na vaš račun Tellur Smart i u međuvremenu se lako prepoznaju imena uređaja.

Povežite račun u sustavu Home Control

1. Otvorite početnu stranicu Google Home i pritisnite "+".



2. Pritisnite gumb "Dodaj novo", unesite Tellur Smart u traku za pretraživanje i odaberite aplikaciju s popisa. Zatim odaberite regiju svog računa Tellur Smart, unesite svoj Tellur Smart račun i lozinku i dodirnite "Link now". Nakon što dodijelite sobe za uređaje, vaši uređaji će biti navedeni na stranici Home Control.



Sada možete upravljati pametnim uređajima putem Google Home. Uzmite kao primjer svjetlost spavaće sobe, podržane glasovne naredbe su:

- **Ok Google, turn on/off bedroom light.**
- **Ok Google, set bedroom light to 50 percent.**
- **Ok Google, brighten bedroom light.**
- **Ok Google, dim bedroom light.**
- **Ok Google, set bedroom light to red.**

OSNOVNO JAMSTVO: Jamstveni rok se računa od dana kupnje uređaja, proizvoda ili opreme od strane prvog korisnika, uz predočenje originalnog računa i ovjerenog jamstvenog lista, a vrijedi dvije godine (24 mjeseca). Jamstvo na uređaj, proizvod ili opremu vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu, proizvodnji ili dizajnu. Proizvođač jamči da će uređaj, proizvod ili oprema kvalitetno funkcionirati uz pravilnu uporabu i održavanje prema uputama. Distributer jamči da će za vrijeme trajanja jamstva, u roku od 15 dana od datuma zaprimanja uređaja u ovlaštenu Logista d.o.o. sabirni centar, na adresi Milutina Barača 5, 51000 Rijeka odmah zamijeniti ili slanjem reklamiranog uređaja u servisni centar Se-Mark d.o.o. Bjelovarska 36, 10360 Sesvete besplatno ukloniti nepravilnosti u materijalima, izradi, dizajnu ili zamijeniti proizvod novim, u skladu s jamstvenim uvjetima. Obvezuje se da će osigurati rezervne dijelove i servis u zakonskim predviđenim rokovima tj. dokle god se uređaj, proizvod ili oprema i dalje proizvode. Ako želite prijaviti kvar uređaja, proizvoda ili opreme molimo Vas dostaviti ga u Logista d.o.o. sabirni centar ili na prodajno mjesto gdje je proizvod kupljen. Svaki zahtjev pod ovim jamstvom podrazumijeva da ste sabirni centar obavijestili o navodnom oštećenju unutar razumnog vremena od kada ste ga primijetili tj. maksimalno 7 dana od dana kupnje proizvoda, odnosno ni u kom slučaju kasnije od isteka jamstvenog roka. Pri podnošenju zahtjeva sukladno jamstvenim uvjetima potrebno je imati: uređaj, račun i izvorni jamstveni list.

ŠTO NE POKRIVA JAMSTVO: Jamstvo ne pokriva korisničke upute niti bilo kakve podatke, postavke ili ugradnju trećih strana. Jamstvo ne pokriva normalno trošenje i habanje mehaničkih komponenata. Oštećenja nastala grubim i nepravilnim rukovanjem (uključujući bez ograničenja, oštećenja nastala od oštrih predmeta, savijanjem, prevelikom težinom, stiskanjem, padom itd.) Jamstvo nije valjano ukoliko su uređaj, proizvod ili oprema bili samostalno otvarani ili popravljani od strane bilo koga osim ovlaštenog servisa, uz korištenje neautoriziranih dijelova, ukoliko su uređaj, proizvod ili oprema bili izloženi vlagi ili ekstremnim termalnim uvjetima okoliša, koroziji, oksidaciji, prospanju hrane, proljevanju tekućina te utjecaju kemikalija. Jamstvo vrijedi jedino i isključivo ukoliko su uređaj, proizvod ili oprema kupljeni u Republici Hrvatskoj te ukoliko je ovjeren od strane ovlaštenog distributera ili njegovog poslovnog partnera.

VAŽNE NAPOMENE: Proizvođač ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., i Logista d.o.o. iz Rijeke, kao ovlaštenu distributer Tellur proizvoda, isključuju odgovornost za sve izravne i neizravne štete nastale gubitkom, oštećenjem ili distribucijom uređaja, proizvoda ili opreme za vrijeme popravka ili zamjene uređaja, proizvoda ili opreme. Svi dijelovi uređaja, proizvoda ili opreme koje su zamijenjeni tijekom servisa ostaju vlasništvo servisnog centra. Ukoliko uređaj, proizvod ili oprema nisu pokriveni jamstvenim listom, tada Logista d.o.o. zadržava pravo naplate troškova rukovanja (pregled i procjena, radni sat serviseru, zamjenski dio i ostalo potrebno za otklanjanje kvara, a u duhu korektnog poslovanja). Ovo jamstvo ne isključuje niti ograničava ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.



U skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnom i elektroničkom opremom («Narodne novine», br. 42/2014 i 107/2014) ovaj uređaj je označen oznakom «prekriženog spremnika za skupljanje otpada s kotačima» koja znači da se ne smije se odlagati s ostalim nerazvrstanim komunalnim otpadom. Po isteku vijeka trajanja, stari uređaji se moraju posebno prikupljati zbog optimiziranja ponovnog dobivanja i recikliranja materijala koje sadrže, te smanjenja utjecaja na ljudsko zdravlje i okoliš. Informacije o mjestima za prikupljanje starih uređaja radi njihovog ispravnog odlaganja zatražite od prodavatelja.



Ovaj proizvod je označen CE oznakom u skladu s odredbama EMC direktive (2014/30/EU), LVD direktive (2014/35/EU), te RoHS direktive (2011/65/EU). ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan bitnim zahtjevima direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU.



Uređaj je namijenjen samo za uporabu u zatvorenim prostorima

Prodajno mjesto:

Naziv proizvoda:

Datum kupnje:

Pečat i potpis prodavača:

Proizvođač: ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Marinariilor street, nr.31, Sector 1, Bucharest, Romania

Uvoznik/sabirni centar: Logista d.o.o., Milutina Barača 5, 51000 Rijeka, Tel: 051 493 100

