

Pulsar Bluetooth slúchadlá Užívateľský manuál

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali rumunskú značku slúchadiel Tellur Bluetooth. Slúchadlá sú štýlové, výkonné, kompatibilné a umožnia Vám užiť si skutočne bezdrôtové telefónne volania a vychutnať si počúvanie hudby. Je to Vaša najlepšia voľba, nech ste v kancelárii, šoférujete vozidlo alebo si užívate vonkajšie aktivity.

Bluetooth bezdrôtová technológia

Bluetooth bezdrôtová technológia umožňuje prepojenie kompatibilných komunikačných zariadení bez káblov. Pripojenie Bluetooth nevyžaduje, aby zariadenia na seba videli, ale obe zariadenia musia byť od seba do vzdialenosti 10 m (30 stôp). Prenos môže byť rušený prekážkami, ako napr. steny alebo iné elektronické zariadenia.

1

- **Vypnutie slúchadiel:**
Zapnuté slúchadlá vypnete dlhým stlačením tlačidla MFB až červená kontrolka blikne a slúchadlá sa vypnú.
- **Nabíjačka a batéria**
Pred nabíjaním slúchadiel skontrolujte, či nabíjačka spĺňa odporúčané parametre. Doporučené výstupné napätie: DC 5V+/ -0,25 V, a odporúčaný výstupný prúd 100 až 500 mA. Vyššie napätie, ako odporúčané, môže poškodiť Bluetooth slúchadlá. Upozornenie: Na nabíjanie používajte iba dodanú nabíjačku. Použitie iných typov nabíjačiek môže viesť k porušeniu záručných podmienok a k poškodeniu zariadenia. Nabíjací kábel by mal byť pripojený k počítaču alebo k nabíjačke, ktorá spĺňa certifikáciu 3C.

- **Nabíjanie batérie**
Slúchadlá sú vybavené zabudovanou batériou, ktorú nemožno vymeniť. Batériu sa nepokúšajte zo slúchadiel vybrať; ak tak urobíte, môžete slúchadlá poškodiť. Ak slúchadlá nebudete používať po dlhú dobu, uložte ich na suché, dobre vetrané miesto a každé dva mesiace ich dobite.
1. Ak kontrolka slúchadiel červeno bliká, je batéria vybitá. Ak aj napriek tomu budete slúchadlá používať, môžu sa automaticky vypnúť.

5

Slúchadlá sú kompatibilné s Bluetooth verziou 4.0 a podporujú nasledujúce profily: profil slúchadiel 1.1/1.2 a profil handsfree 1.5/1.6, A2DP/AVRCP. Pri výrobe, ktorý chcete spárovať zistite u výrobcu, či je kompatibilný so slúchadlami. Používanie zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth môže byť v niektorých miestach obmedzené. Tieto obmedzenia si overte u miestnych úradov alebo u poskytovateľov služieb.

Začíname

Slúchadlá obsahujú nasledujúce časti:

1. Kontrolka;
2. Tlačidlo MFB;
3. Tlačidlá hlasitosti + a -;
4. Konektor pre nabíjanie, rozhranie slúchadiel;
5. Háčik na ucho;
6. Mikrofónne rozhranie;
7. Slúchadlo;

Pred prvým použitím slúchadiel je nutné ich plne nabiť a pripojiť ku kompatibilnému mobilnému telefónu alebo inému zariadeniu.

Poznámka: Niektoré časti slúchadiel sú vyrobené z magnetických materiálov a feromagnetické predmety môžu byť slúchadlami priťahované. Kreditné karty, bezkontaktné platobné karty, elektromagnetické karty alebo magnetické dátové úložiská

2

- Potom je nutné batériu nabiť. Nabíjací kábel nabíjačky pripojte ku slúchadlám.
2. Nabíjačku pripojte do zásuvky elektrického rozvodu.
 3. Počas nabíjania svieti kontrolka na červeno. Pred nabíjaním odpojte nabíjačku od slúchadiel a opäť ju pripojte. Slúchadlá sa nabijú na plnú kapacitu približne za 2 hodiny. Po plnom nabití zhasne červená kontrolka a rozsvieti sa modrá kontrolka. Teraz môžete odpojiť nabíjačku od rozvodu elektrickej energie a slúchadlá od nabíjačky.
 4. Plne nabitá batéria umožňuje 2 až 6 hodín hovoru alebo môže byť 100 až 180 hodín v pohotovostnom režime. Skutočná doba hovoru a doba pohotovostného režimu môže závisieť na použitom mobilnom telefóne (na Bluetooth verzii), na nastavení, na použitej metóde a na okolitých vplyvoch.

6

neskladujte v blízkosti slúchadiel, pretože dáta na nich uložené môžu byť zmazané.

Základné funkcie

Poznámka: krátke stlačenie znamená jedno krátke stlačenie tlačidla, dvojité stlačenie znamená dvakrát rýchlo za sebou stlačiť tlačidlo; dlhé stlačenie znamená stlačenie a podržanie tlačidla na viac ako jednu sekundu.

Párovanie:

Vo vypnutom stave dlho stlačte a podržte tlačidlo MFB, až začne kontrolka striedavo blikat na červeno-modro, potom tlačidlo uvoľníte a slúchadlá prejdú do režimu párovania. Pripojenie: Na telefóne zapnete funkciu Bluetooth a spustíte vyhľadávanie slúchadiel. Zo zoznamu vyberte slúchadlá, výber potvrdíte a slúchadlá pripojte. V prípade, že je potrebné, zadajte heslo 0000 (ak používate Bluetooth verziu vyššiu ako V2.1, nie je nutné heslo zadávať).

- Prijatie prichádzajúceho hovoru: pre prijatie prichádzajúceho hovoru krátko stlačte tlačidlo MFB a až zaznie tón buzičaka, vstúpite do hlasového režimu.
- Odmietnutie prichádzajúceho hovoru: ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť, dlho stlačte tlačidlo MFB, potom tlačidlo uvoľníte. Hovor bude odmietnutý.
- Ukončenie hovoru: počas hovoru krátko stlačte tlačidlo MFB a hovor ukončíte.

3

Časté problémy a ich riešenie

Popis problému	Príčina	Riešenie
Slúchadlá sa nedajú zapnúť	Vybitá batéria	Nabite batériu
	Doba stlačenia tlačidla MFB bola príliš krátka	Pre reštart slúchadiel stlačte tlačidlo MFB na 3 s
Slúchadlá sa nenabijajú	Adaptér nie je správne zasunutý v zásuvke	Adaptér správne zasuňte, použite inú zásuvku
Slúchadlá sa nedajú vypnúť	Chyba v slúchadlách alebo v softvare	Resetujte slúchadlá
Pri párovaní slúchadlá nie sú v zozname	Slúchadlá nie sú v režime párovania	Slúchadlá prepnite do režimu párovania
	Chyba Bluetooth na mobilnom telefóne	Mobilný telefón vypnite a reštartujte

ABN Systems International

- Str. Mălincor, nr.28
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004.021.233.09.95
- office@tellur.com
- office@abnsystems.ro
- www.tellur.com

7

- Ovládanie hlasitosti: počas hovoru krátkym stlačením tlačidla hlasitosť + (volume +) zvýšite hlasitosť a krátkym stlačením tlačidla hlasitosť - (volume -) hlasitosť znížite.
- Prechod na nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu: pri prehrávaní hudby cez Bluetooth slúchadlá stlačte znamienko (+) hlasitosti na 1 až 3 sekundy, tým prejdete na nasledujúcu skladbu, stlačením znamienka (-) sa vrátite k predchádzajúcej skladbe.
- Prerušenie prehrávania: pri prehrávaní hudby cez Bluetooth slúchadlá, krátko stlačte tlačidlo MFB, prehrávanie hudby sa zastaví. Opätovným stlačením tlačidla sa prehrávanie obnoví.
- Konferenčný hovor s viacerými účastníkmi:
Ak vám počas hovoru A zavolá ďalší hovor B, potom jedným stlačením tlačidla MFB ukončíte hovor A a prijmete hovor B; dlhým stlačením tlačidla MFB (na 3 sekundy) odmietnete hovor B, ak nechcete hovor B prijať, a pokračujete v hovore A. Ak telefonujete a prichádza ďalší hovor, dvakrát stlačte tlačidlo MFB, prijmete obidva hovory vo dvojsmernej komunikácii. V konferenčnom hovore krátkym stlačením tlačidla MFB ukončíte práve prebiehajúci hovor a obnovíte podržaný hovor.
- Obnova továrenského nastavenia:
Pri nabíjaní slúchadiel stlačte tlačidlo MFB na 6 sekúnd až červená kontrolka 3krát zabliká.

4